

Jak nastavit Mobility Extension na 2N® VoiceBlue Next?

Pokud chcete využívat službu Mobility Extension je třeba, aby brána spolupracovala se SIP proxy, kde jsou registrováni SIP uživatelé. Pro vytvroření ME stanice pro některého z těchto uživatelů postupujte dle následujících kroků.

- Pro službu Mobility Extension je třeba mít odpovídající licenci. Jděte do menu: Gateway control - Licence - Active a zkontrolujte, zda je zde nahrána licence ME8 (16, 24, 32 atd.) pro 8 (16, 24, 32 atd.) uživatelů. Pokud jste neobdrželi žádnou licenci pro Vaši bránu, kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce.
- Brána 2N[®] VoiceBlue Next musí být též zaregistrována do stejné SIP proxy jako uživatelé, pro které Mobility Extension stanice vytváříme.

Pokračujte do: Gateway configuration - VoIP parameters - SIP registration a vyplňte detaily registrace (viz. obrázek níže).

SIP registration		
Registration expires [s]:	600	
Reatempt registration [s]:	10	
Registration domain (realm):	192.168.1.11	
Caller ID:	111	
Username:	111	(Write only)
Password:	***	(Write only)

 Nyní je třeba přidat uživatele Mobility Extension (již existující uživatele SIP proxy) a přiřadit jim mobilní telefonní čísla.

Jděte do: Gateway configuration - Mobility Extension - Add user a vyplňte detaily uživatele (viz. obrázek níže).

Mobility Extension					
Add record					
Name: User:	100 100				
Password: GSM number (CLIP):	***				
"Follow me" function:					
SMS at no answer function.					
	Ok		Canc	el	
Name/User/Password	GSM number (CLIP)	"FM"	"SANA"	Add	Remove all

Funkce "Follow me" aktivuje přesměrování na mobilní číslo (např. 777112233) pokud někdo volá na SIP uživatele (v tomto případě uživatel s číslem 100).

 Nakonec ověřte, zda se číslo (prefix) SIP uživatele (100) shoduje s prefixem v prefix listu. Jděte do: Gateway configuration - Prefixes - Table of accepted prefixes

Jdete do: Gateway configuration - Prefixes - Table of accepted

Další informace:

2N[®] VoiceBlue Next (oficiální stránky 2N)